

# MHS60M


60W 迷你摇头小图案

# 用户 手册



REV 1.0 - 24

中文版



# 目录

- 注意事项 ! ..... 3
- 简介 ..... 3
- 安全说明 ..... 3
- 操作菜单 ..... 4
- 通道模式 ..... 5
  - 9 通道 ..... 5
  - 11 通道 ..... 6
- 参数 ..... 7

## 注意事项！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。  
环境温度必须始终保持在 -5°C至 +45°C之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或 用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

## 简介

MHS60M 是一款功能强大，体积小巧的娱乐灯。7 个图案、7 种颜色 + 白色，娱乐效果好。适用于各种专业和非专业的场合使用，是酒吧、ktv、直播间等场所娱乐灯光的优选。

开箱前，请确保运输过程中没有造成损坏。如果有任何损坏，请咨询经销商并停止使用设备。

## 安全说明

该设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用或者清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！

清洁时，光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

使用前。请阅读“安全信息”

设备只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用，远离易燃物品，放置于安全的地方。

## 操作菜单

| 菜单   | 一级菜单        | 说明       |
|------|-------------|----------|
| Addr | A001 ~ A512 | 512 地址设置 |
| CHnd | 9CH         | 9 通道设置   |
|      | 11CH        | 11 通道设置  |
| Shnd | Sh0-Sh4     | 效果 0-4   |
| SLnd | nASt        | 主控模式     |
|      | SL 1        | 从属 1     |
|      | SL 2        | 从属 2     |
| SoUn | 开 / 关       | 声控模式     |
| bLnd | 是 / 否       | 黑场模式     |
| PAn  | 是 / 否       | 水平       |
| tILt | 是 / 否       | 垂直       |
| Led  | 开 / 关       | 显示屏      |
| dISP | 开 / 关       | 开关显示     |
| teSt |             | 自动测试     |
| teNP |             | 温度测试     |
| FhrS |             | 使用时间     |
| rSet |             | 复位       |

## 通道模式

### 9 通道

| 通道  | 功能        | 数值      | 说明          |
|-----|-----------|---------|-------------|
| CH1 | 水平        | 000-255 | 0 - 100% 水平 |
| CH2 | 垂直        | 000-255 | 0 - 100% 垂直 |
| CH3 | 水平 / 垂直速度 | 000-255 | 水平 / 垂直速度   |
| CH4 | 调光        | 000-255 | 0 - 100% 调光 |
| CH5 | 频闪        | 000-007 | 无功能         |
|     |           | 008-099 | 频闪 (慢到快)    |
|     |           | 100-149 | 频闪 (快到慢)    |
|     |           | 150-199 | 频闪效果 1      |
|     |           | 200-245 | 频闪效果 2      |
|     |           | 246-255 | 频闪, 最快效果    |
| CH6 | 颜色        | 000-007 | 无功能         |
|     |           | 008-255 | 颜色宏         |
| CH7 | 图案        | 000-255 | 图案          |
| CH8 | 声控        | 000-007 | 无功能         |
|     |           | 008-199 | 颜色宏速度       |
|     |           | 200-255 | 声控          |
| CH9 | 速度        | 000-255 | 0 - 100% 速度 |

## 11 通道

| 通道   | 功能        | 数值      | 说明            |
|------|-----------|---------|---------------|
| CH1  | 水平        | 000-255 | 0 - 100% 水平   |
| CH2  | 水平微调      | 000-255 | 0 - 100% 水平微调 |
| CH3  | 垂直        | 000-255 | 0 - 100% 垂直   |
| CH4  | 垂直微调      | 000-255 | 0 - 100% 垂直微调 |
| CH5  | 水平 / 垂直速度 | 000-255 | 水平 / 垂直速度     |
| CH6  | 调光        | 000-255 | 0-100% 调光     |
| CH7  | 频闪        | 000-007 | 无功能           |
|      |           | 008-099 | 频闪 ( 慢到快 )    |
|      |           | 100-149 | 频闪 ( 快到慢 )    |
|      |           | 150-199 | 频闪效果 1        |
|      |           | 200-245 | 频闪效果 2        |
|      |           | 246-255 | 频闪, 最快效果      |
| CH8  | 颜色        | 000-007 | 无功能           |
|      |           | 008-255 | 颜色宏           |
| CH9  | 图案        | 000-255 | 图案            |
| CH10 | 声控        | 000-007 | 无功能           |
|      |           | 008-199 | 颜色宏速度         |
|      |           | 200-255 | 声控            |
| CH11 | 速度        | 000-255 | 0 - 100% 速度   |

## 参数

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 产品：   | MHS60M              |
| 电压：   | AC110-220V, 50-60Hz |
| 功率：   | 60W                 |
| 光束角度： | 12°                 |
| 通道：   | 9/11 CH             |
| 颜色：   | 7 + 白光              |
| 图案：   | 7                   |
| 水平：   | 540°                |
| 垂直：   | 270°                |
| 电源连接： | 电源进                 |
| 信号连接： | 3 芯 XLR 进 & 出       |
| 通道模式： | DMX, 声控, 自走         |
| 尺寸：   | 205 x 149 x 285 mm  |
| 净重：   | 3kg                 |
| 防护等级： | IP20                |

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。

